

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ДВУХ СТЁКОЛ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ CARMEGA WMC-120

НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль CARMEGA WMC-120 предназначен для одновременного закрывания двух стёкол Вашего автомобиля при постановке в режим «охраны» имеющейся на Вашем автомобиле сигнализации.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

При появлении «-» на желтом проводе модуля CARMEGA WMC-120 модуль одновременно доводит стёкла в крайнее верхнее положение.

Движение стёкол происходит пока присутствует «-» на желтом проводе или до момента остановки двигателя стеклоподъёмника.

Командой для отключения двигателя стеклоподъёмника модулю CARMEGA WMC-120 служит прекращение пульсаций электрического тока в цепи питания двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Производите монтаж только при снятых с аккумулятора автомобиля клеммах!!!
- Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения.
- Выбирайте провода с сечением не менее 0,75 мм.
- Чёрный провод «массы» закрепите под гайку, в месте соединения с массой штатной проводки.
- Красный провод питания блока подключать только через предохранитель.
- Избегайте попадания влаги в модуль.
- Для управления закрытием стёкол при постановке системы в режим охраны возможно использование выхода блокировки зажигания «нормально замкнутым реле», выхода управления питанием датчиков, специально предназначенного для этих целей выхода. Входной ток управления по жёлтому проводу для модуля CARMEGA WMC-120 – менее 10 мА.
- При использовании модуля в комплекте со штатными стеклоподъёмниками, в которых использованы высокопроизводительные двигатели, имеющие безщёточную конструкцию, модуль может работать неустойчиво.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

